



KAREL DE241 IP-DECT EL ÜNİTESİ

KULLANIM KILAVUZU

KAREL DE241 IP-DECT EL ÜNİTESİ

KULLANIM KILAVUZU

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ ve
TİCARET A.Ş.

İSTANBUL	Tel : 0.212.288.31.00	Faks : 0.212.275.40.01	istanbul@karel.com.tr
ANKARA	Tel : 0.312.293.01.00	Faks : 0.212.275.40.01	ankara@karel.com.tr
İZMİR	Tel : 0.232.445.55.55	Faks : 0.232.441.73.73	izmir@karel.com.tr
BURSA	Tel : 0.224.244.74.84	Faks : 0.224.244.98.00	bursa@karel.com.tr
ANTALYA	Tel : 0.242.323.13.13	Faks : 0.242.323.09.83	antalya@karel.com.tr
VAN	Tel : 0.432.214.00.30	Faks : 0.432.214.03.60	van@karel.com.tr

<http://www.karel.com.tr>

14/01/2009



TT AŞ Tarafından Yayınlanan Arayüz Kriterlerine Uygundur



Simgeler

Anlamaları



Sinyal güç göstergesi



Batarya (tam dolu)



Batarya (Boş)



Ses tamamen kapalı



Handsfree açık



Yeni Mesaj



Mesaj onaylama



Mesaj okuma



Sesli mesaj



Tuş kilidi aktif



Kulaklık takılı



Mikrofon etkisiz



Cevapsız arama



Arayan numaralar



Aranmış numaralar

Ürün Sunumu

DE241 kablosuz telefonu ofis yada hafif endüstri koşulları ele alınarak dizayn edilmiştir. Telefon sürekli ulaşılması gereken ya da mobil mesaj fonksyonları arayan kullanıcılara uygundur.

Fonksyonlar

100 kayıt kapasiteli fihrist

Alarm saati

Titreşim

Kulaklık yuvası

Hesap makinası

Mesaj tuşu (programlanabilir, sisteme bağlı)

Handsfree

Konferans araması

Ayarlanabilir ekran kontrastı

Temel Özellikler

Telefon Açma/Kapama

Telefonun ekranı yanıp/sönene kadar HAYIR tuşuna basılı tutun

Numara Aramak

İlk başta numarayı tuşlayın ve sonra EVET tuşuna basın ya da ilk telefonun EVET tuşuna basın ve çevir sesi duyduğunuzda numarayı yazın.

Arama Listesinden Bir Numarayı Aramak

Listeyi açmak için EVET tuşuna basın. Daha sonra listede yön, SAĞ ve SOL tuşlarını kullanarak arayacağınız numarayı seçin ve evet tuşuna bir daha basarak aramayı gerçekleştirirsiniz..

Adres Defterinden Bir Numarayı Hızlı Aramak

Arayacağınız kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşa basılı tutun. Adres defteri açıldığı zaman aynı tuşa bastığınızda tuştaki diğer harflere geçecektir. SAĞ ve SOL Yön tuşları ile aramak istediğiniz numarayı seçip EVET tuşuna basın.

Adres Defterindeki İsmi Aramak

Aşağı tuşuna basınca adres defteri açılır. Adres defterinde isim aramak için aranan ismin ilk karakterlerini yazın. Seçtiğiniz ismi aramak için 2 defa EVET tuşuna basın.

Çağrı Almak/Sonlandırmak

Zil sesinden sonra görüşmeye başlamak için EVET tuşuna ya da handsfree tuşuna basın. Hayır tuşuyla da konuşmayı bitirebilirsiniz. Konuşma süresini ekrandan görebilirsiniz.

Çağrı Transferi

Konuşma esnasında R tuşuna basıp beklemeye alın daha sonra yönlendireceğiniz numarayı yazıp arayın (bunu "CallList ya da "Find&Call" ile de yapabilirsiniz). Eğer çevir sesi varsa HAYIR'a basıp konuşmayı transfer edebilir ya da Rye tekrar basıp konuşmaya devam edebilirsiniz.

Batarya Şarjı

Telefonu şarj aletine takın. Eger batarya simgesi tamamen dolmuşsa şarj olmuş demektir. Şarj esnasında telefon kullanılabilir.

Tuş kilidi

Menu'den toolbox'a girin "locks" menüsünü içinden "key lock" seçip "automatic" tuş kilidi özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Tuş kilidini açmak içinse yıldız ve sonra EVET tuşuna basmak gereklidir.

Ses Kontrolü

Ses seviyesi tuşları ile ses seviyesi ayarlanabilir.

Konuşma Sırasında Ses Ayarı

Konuşma sırasında ses alçaltma/yükseltme tuşları ile sesi ayarlayabilirsiniz.

Zil Sesi Ayarı

Sırasıyla "Settings", "Alerts", ve "RingVolume" seçin. Ses seviyesini yön tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

Handsfree Açma Kapatma

Konuşma sırasında handsfree tuşuna basınca telefon handsfree moduna geçer

Zil Sesini Telefon Çaldığı Zaman Kısımak

Telefon çalarken ses kısma tuşuna basın.

Zil Sesini Tamamen Kapatmak

Telefon normal moddayken sesi kısma tuşuna basın ekranda "Silent on" yazınca EVET tuşuna basıp telefonu sessize alın açmak içinde aynı işlemi tekrarlayın.

Konuşma Sırasında Mikrofonu Kapatmak

Sesi kısma tuşuna basın.

Titreşim

Menü'de sırasıyla "Toolbox". "Sound&Alerts" en son olarak "Vibrator alert" seçeneklerini seçin ve tercihinizi yapıp EVET tuşuna basın. Burada "On", "Off", "On When Silent" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Sesli Mesaj

Sesli Mesaj Almak

Eğer bir sesli mesaj alınmışsa simgesi belirir ve mesaj tuşuyla bu bölüme girebilirsiniz.

Programlanılabilen Tuş

Menüdeki "MessageKey" deki "MessageKeyNo" yu seçin. Daha sonra da fonksyonu ya da numarayı seçip evet tuşuna basıp programlayabilirsiniz.


Mesaj tuşuna bastığınız zaman programlanmış numarayı ararsınız.

Menu


Hat/bekleme



Açık durum



Navigasyon



“Menu” tuşuna veya SAĞ, SOL tuşlarından herhangi birine basarak menüye girebilirsiniz. Yukarı-Aşağı tuşlarını kullanarak ilgili seçeneği bulup EVET tuşuna basarak seçimi onaylayabilirsiniz. HAYIR tuşuna basarak menü ağacından bir adım geriye gidebilirsiniz. HAYIR tuşuna uzun basarak veya MENU tuşuna basarak Menü'den tamamen çıkabilirsiniz.

Sayı ya da karakter yazmak

Aşağıdaki bilgiler mesaj yazmak ya da adres defterine kullanıcı eklemek veya aramak için kullanışlıdır.

İstediğiniz karakteri ya da rakamı, üzerinde olan tuşa, ard arda basarak yazabilirsiniz. EVET tuşuna basarak numarayı yazıp tekrar EVET tuşuyla ekleyebilirsiniz.

(Örnek olarak:BO) bo yazmak için 2 tuşuna 2 defa basarak b tuşuna daha sonra da 6 tuşuna 3 defa basarak o yazabilirsiniz.

Büyük-küçük harf:

* YILDIZ tuşuna basarak.

Boşluk. 1 tuşuyla yapılabilir ayrıca bir çok özel karakterler de içerir.

Düzeltilme

Aşağı ve yukarı yön tuşları ile harfler arası seçim yapabilirsiniz ve "C" tuşu ile harf silebilirsiniz.

İsim ve numara eklemek

Önce phonebook'a girip isim yazın daha sonra EVET tuşu ile numara yazma bölümüne geçin numarayı yazdıktan sonra da EVET'e basarak numarayı kaydedin. Eğer adres defteri dolmuş ise ekranda "Phonebook is full" mesajı görüntülenir.

Adresi silmek

Önce phonebook'a girip AŞAĞI tuşuyla "Find&Edit" bölümüne girip EVET tuşuna basın. Daha sonra seçtiğiniz ismi "Delete"e basarak silebilirsiniz.

Menü Yapısı

Hatıbekleme	Açık durum
Phonebook > Call Add contact Edit contact Delete contact Open central	3rd Party > Call 3rd party Switch call Transfer Add to conf. End new call
Message > Voice Inbox Send	Phonebook > Call Add contact Edit contact Delete contact Open central
Call info > Missed calls Call list Call time	Ongoing call> Message Call list Long DTMF Short DTMF Send pause
Call service > Absence Divert	User busy > Call waiting Call back
Toolbox > Alarm clock Calculator Sound & Alerts Display Network Time & Date Locks Answering mode Language In charger mode Master reset	Call waiting > Info Switch

Aksesuarlar

DE241 kablosuz telefon için aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur:



Deri Kılıf



Şarj Cihazı



Kemer tokası



Kulaklıklı mikrofon



Kulaklıklı mikrofon

ascom Declaration of Conformity

1. Declaration of Conformity

This declaration of conformity is made in compliance with the Swedish laws relating to the following EC Council Directives: Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE - 1999/5/EC), Electromagnetic Compatibility Directive (EMC - 89/336/EC) and Low voltage Directive (LVD - 73/23/EC).

2. Product type

OfficeM and DT590.

3. Product Description

DECT Cordless Pocket telephone.

4. Conformity


The product complies with the following standards:

	Standard	Title:
Radio:	EN 301406 v1.4.1	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic radio
	TBR 22: 1997	Generic Access Profile requirements for DECT
	TBR 10: 1999	Telephony application requirements for DECT
EMC:	EN 301489-6 v1.1.1	EMC and ERM, EMC standard for radio equipment and services – Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
Safety:	EN 60950:2000	Safety of Information Technology Equipment
SAR	EN50360:2001	Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

5. Manufacturer

Ascom Tateco AB
Box 8783
S-402 76 Gothenburg
Sweden

Göteborg 2004-12-28


Mats Esping
R&D Manager

Ascom, Wireless Solutions

ascom Uyumluluk Beyanı

1. Uyumluluk Beyanı

Ascom Tateco AB olarak aşağıda belirtilen ürün(ler)in EC Council Direktifleri ile ilişkili İsveç yasalarının koşullarına uyumlu olduğunu beyan ederiz.

2. Ürün isim/modelleri

OfficeM – DT590

3. Ürün Açıklaması

DECT kablosuz telefon

4. Standartlara uyum

Heride listelenen standartlar uygulanmıştır

	Standart	Ünvan
<u>Radio :</u>	EN 301406 v1.4.1 TBR 22 : 1997 TBR 10 : 1999	DECT, Genetik radyo DECT için Genetik erişim profili gereksinimleri DECT için telefon uygulamaları gereksinimleri
<u>EMC :</u>	EN 301489-6 V1.1.1	EMC ve ERM EMC radyo ekipman ve hizmetleri- Bölüm 6.
<u>Güvenlik :</u> <u>SAR:</u>	DECT için özel koşullar EN 60950:2000 EN 60360:2001	Bilişim teknolojileri ekipmanları güvenliği Mobil telefonların oluşturduğu elektromanyetik alanların insana etkileşimi ile ilgili temel sınırlamaları içeren ürün uyumlulukları

5. Üretici

Ascom Tateco AB
Box 8783
SE-402 76 Göteborg
İsveç

Göteborg 2004-12-28


Mats Esping
R&D Manager

Ascom, Wireless Solutions

Ürün marka modeli:

KAREL DE241 / ASCOM OFFICEM

Kullanım ömrü:

Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır

Üretici firma:

Ascom Tateco AB, Box 8783, SE-402 76

Göteborg, İsveç

Tel: +46(0)31 55 94 00

Faks: +46(0)31 55 63 78

İthalatçı ve distribütör firma:

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tel: +90.212-288.31.00

Faks: +90.212-275.40.01

Nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

1- Taşıma esnasında kutunun ve cihazın ıslanmasını önleyiniz.

2- Taşıma esnasında kutunun ve cihazın darbeye maruz kalmasını ve zarar görmesini önleyiniz.

3- Lütfen dikkatli taşıyınız.

YETKİLİ SERVİSLER	Firma Adı	Yetkili Ad Soyad	İl Adı	Adres	Telefon
KAREL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.		HALİL BOZKURT	VAN	MARAS CAD. AKDAMAR OTELI KARŞISI SENGÜLLER APT. KAT.1 NO.1	0.432. 214.00.30
ERKİN TELEKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		MUSTAFA EROĞLU	KARAMAN	YUNUS EMRE CAD. NO:16/A-B	0.338. 213.15.80
NEBİ BUĞDAYCI - BOR-TEL TELEFON ELEKTRİK YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.		MUSTAFA TÜRKYILMAZ	İZMİR	K.KARABEKİR CAD. NO: 46/F BORNOVA	0.232. 388.51.50
			KONYA	BABALIK MAH.YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK NO:5-7	0.332. 321.00.14
HALİL USLU - ALCOM TELEFON		HALİL USLU	ANTALYA	SEKERHANE MAHALLESİ AZAKLAR SOKAK NO:4/B ALANYA	0.242. 511.00.12
GEOTEKNİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		FATİH YILMAZ	ANKARA	ALI SUAVI SOK. NO: 23/1-6 MALTEPE	0.312. 231.86.80
BARİS TELEFON HABERLEŞME CİHAZLARI TİC.LTD.ŞTİ.		CEMAL AYDIN	TRABZON	KUNDURACILAR CAD.DEDEOĞLU SOK.PUŞTULAR İŞHANI 6/16	0.462. 321.48.74
SEFER ALAN - SEFER TELEFON		SEFER ALAN	RİZE	ALIKOĞLU CAD. BELEDİYE BİNASI ALTI NO. 5/ D	0.464. 214.16.16
AYDIN TELEFON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		ABDULKADİR AYDIN	GAZİANTEP	EYÜPOĞLU MAH.ABDULLAH EDİP CAD ÖZEL İDARE PSJ NO:5/B /	0.342. 220.45.22
02 ÖZEL TELEFON SERVİSİ TANER ÖZKAN		TANER ÖZKAN	SAKARYA	CUMHURİYET MAH. H. RAHİM SK. NO:7	0.264. 278.23.57
ELEKTROTREL TELEKOM ELEKTRONİK TURZ. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		HAKAN KAYACI	MERSİN	BAHÇE MAH. İSTİKLAL CAD. KAMER APT. NO: 148/A	0.324. 237.76.79
TEKNİK TELEKOM ELEKTRONİK İNŞAAT ELEKTRİK OTOM. TURZ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.		CELAL SALMAN	MERSİN	CAMIŞERİF MAH. 5246 SOKAK COĞAL APT. NO. 4/B	0.324. 238.55.28
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SAYIM USTA	ANKARA	ANKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZNELİLER CAD.NO.10 SINCAN	0.312. 267.02.40
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		CAN TUNA	BURSA	NİLÜFER KÖYÜ MESELİK MEVKİİ YAŞEMİN SOK. NO:11 OSMANGAZI	0.224. 244.74.84
MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET		MURAT GÜNAŞTI	ERZURUM	CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ PASAJI NO:58-ERZURUM	0.442. 235.13.13
KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC.A.Ş.		MUSTAFA TERCAN	ANTALYA	ŞİRİNYALI MAH.1504 SOKAK NO:3 D:1-2	0.242. 244.22.30
TELEFON SANTRAL TİCARET -HALUK DERİCİOĞLU		HALUK DERİCİOĞLU	ADANA	KIZILAY CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO:7-12 SEYHAN/	0.322. 351.25.47
İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		ERDOĞAN PARENĐ	KOCAELİ	S.ORHAN MAH.AKAR SOK.ÜNSAL İS HANI KAT.1 NO:5/6 GEBZE/	0.262. 641.65.95
KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.		SAHİN EGE	İSTANBUL	KORE SEHİTLERİ CAD. KAYA ALDOĞAN SOK. NO :16 ZİNCİRLİKUYU	0.212. 288.31.00
KAREL ELKN.SAN.VE TİC.A.Ş.		CEM KOÇ	İZMİR	S.EŞREF BULVARI NO:6 K:3/203 CANKAYA	0.232. 445.55.55

