

# KAREL

CDD527-04  
CDD527-08  
CDD527-16

DVR



## Önemli Özellikler:

- H.264 8 / 16 Kanal Bağımsız Çalışan DVR
- 480 / 400 ips (NTSC/PAL)@CIF Yüksek Çözünürlüklü Gerçek Zamanlı Kayıt
- HD(1920x1080i) Ekran Çözünürlüğünü Destekler
- 8TB Yüksek Kapasiteli HDD Desteği
- Arama Fonksiyonu (Gün / Saat, Olay, Yer İmi, Thumbnail, Zaman Bölme)
- 16 Kanal Analog Kamera
- Kullanıcı Dostu GUI Menu
- (Peer to Peer) Çoklu Sunucu Fonksiyonu
- Gerçek Zamanlı, Bağımsız Ağ Üzerinden Video Akışı ve Kontrolü
- Kullanışlı ve Güvenli Yedekleme (RAID, E-SATA, USB, ODD, NAS)
- Pek Çok Dilde Kanal İsimlendirme
- Çift Monitör Desteği
- Mouse / Uzaktan Kumanda / USB Klavye Desteği
- Çift Yönlü Ses Desteği
- PAN/TILT/ZOOM Kontrol
- Uzaktan Sistem Kontrolü
- Uzak Çağrı Merkezine Ulaşma İmkanı
- Türkçe Yazılım Desteği
- HDMI Çıkış



## Teknik Özellikler

Model	CDD527-04	CDD527-08	CDD527-16
İşletim Sistemi	LINUX		
Uygulama Performansı	Pentapleks		
Video Sıkıştırma	H.264		
Canlı İzleme Hızı	100 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)	200 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)	400 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)
NTSC	CIF	120 ips	480 ips
	2 CIF	120 ips	480 ips
	D1	120 ips	480 ips
PAL	CIF	100 ips	400 ips
	2 CIF	100 ips	400 ips
	D1	100 ips	400 ips
Video Giriş	4 Kanal (BNC)	8 Kanal (BNC)	16 Kanal (BNC)
Video Çıkış	DVI Çıkış	HDMI 1.2- 1920X1080i	
	Ana Monitör	1 Port (15 pin Dişi D-SUB)	
	Spot-Çıkışı	BNC 1 Port	
	Loop-Çıkışı	Var	
Ekran Bölme	Canlı	1, 2 (PIP), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16	
	Playback	1,4,9,16	
Ses	Sıkıştırma	G.723	
	Ses Girişi	4 Kanal (RCA)	
	Giriş Seviyesi	En fazla 2.0Vp-p@10KOhm	
	Ses Çıkışı	1 Kanal (RCA)	
Alarm Giriş / Çıkış	4 Kanal (Terminal Blok) / 1 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)	9 Kanal (Terminal Blok) / 1 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)	16 Kanal (Terminal Blok) / 1 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)
Veri Depolama	4HDD (8TB) SATA		
Medya Desteği	CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±RW / DVD RAM / FTP Sunucu / NAS / ODD	CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±RW / DVD RAM / FTP Sunucu / NAS/ODD / RAID5 / RAID1 / e-SATA x 2	
USB Port	3 Port		
Dahili CD / DVD RW	Seçenek		
İzleme Ortamları	İşlemci Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Tarayıcı, Cep Telefonu		
PTZ & Klavye Kontrolü	(RS-485) 2Pin Terminal Blok, Half Dupleks		
Kontrol Yöntemi	Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye		
Ağ	RJ-45, 10/100Mbps		
<b>ARAMA &amp; PLAYBACK</b>			
Kayıt Arama Yöntemi	Takvim, Olay, Yazı, Blok, Dosya, Yer İmi, Thumbnail, Zaman Bölme		
Playback	1, 2, 4, 16, 32, 64, 128		
Ters Playback	1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128		
Windows Uygunluk	FAT32 / RAW, AVI, JPG		
Aynı Anda Playback	1 Kanal		
Yer İmi	Var		
Ses Çalma	Video ile Senkron		
<b>SİSTEM</b>			
PTZ	Pelco D-Type, Pelco P-Type		
Hareket Ayarları	Her Kamera İçin Farklı Seviyelerde Ayarlanır		
Sistem Güvenilirliği	Watchdog Zamanlayıcı		
Yazılım Güncelleme	USB 2.0 Port, Ağ		
Konfigürasyon Verme & Alma	Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır		
Otomatik Kapanma / Açılma	Var		
<b>KAYIT</b>			
Kayıt Kalite Kontrolü	4 Seviye Destekler [Az, Normal, İyi, Çok İyi]		
Kayıt Planlama	Saat Bazında Kayıt Ayarlarına, Tatiller Ayarlanabilir		
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	En Fazla 5 Saniye		
<b>AĞ</b>			
Ağ Destek Tipi	RTP / RTSP, TCP, HTTP, SMTP, DHCP, ARP, DNS, NTP		
E-posta Gönderimi	Olayları İletilemek İçin E-posta Gönderimi		
Sistem Konfigürasyonu	Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği		
Çift Yönlü Ses	Uzak Yazılım ile İletişim		
<b>DİĞER</b>			
Watermark	Var		
POS	Var		
<b>ÇEVRESEL</b>			
Güç	60W (2 HDD Dahil)	220 VAC 120W (4 HDD Dahil)	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +45°C		
Nem	32 ~ 90%RH		
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)	290(G) x 290(D) x 65(Y) mm	440(G) x 430(D) x 80(Y) mm	